



## Voor bediening: Voor navigeren:

= Deel inschakeling (Deel) = links

= Informatie raadplegen = omhoog

= Uitschakeling = omlaag

= Totaal inschakeling (Totaal) = rechts

## Inschakelen



### Inschakelen per sectie:

Toets uw 6-cijferige code en het display verandert naar: Aan: . . . .

Uit: 1 2 3 4

Selecteer de secties met de nummertoeetsen die ingeschakeld dienen te worden en bevestig met 

### Deel/Totaal (versneld) inschakelen:

Toets  voor Deel inschakeling of  voor Totaal inschakeling, eventueel wordt (afhankelijk van de programmering) gevraagd uw 6-cijferige code (of proximity pas) te geven.

## Uitschakelen




Toets  gevolgd door uw 6-cijferige code (of proximity pas) om uit te schakelen.

## In geval van (vals) alarm

Indien de sirene afgaat heeft tenminste één van de aangesloten melders een alarm gegeven. Dit kan een 24-uurs melder zijn, zoals een rookmelder. Om de sirene te stoppen schakelt u het systeem uit, ook als het systeem niet ingeschakeld was.





Controleer vervolgens de oorzaak van het alarm via de  toets.

## Informatie uitlezen

Indien het display 'INFORMATIE AANWEZIG' aangeeft, toets dan  gevolgd door uw code. Lees de informatie en toets  om eventuele overige berichten weer te geven. Zodra alle informatie is getoond verschijnt 'INFORMATIE WISSEN <OK>' op het scherm. Toets  om te bevestigen.

Indien de melding 'INFORMATIE AANWEZIG' terug komt en hetzelfde storingsbericht wordt getoond, dan is de storing nog niet verholpen.

## Overbruggen (afhankelijk van de programmering)

Als er bij het inschakelen van het systeem nog zones open staan, verschijnt er 'KAN NIET INSCHAK, OPEN ZONES' op het display, gevolgd door de eerste van de zones die nog open staan. Toets  om de volgende open zones te tonen. Toets  om te verlaten en SLUIT indien mogelijk de open zones. Is het niet mogelijk om deze zones te sluiten, blader dan nogmaals door de open zones  met en  toets wanneer 'VERLATEN <\*>, OVERBRUGGEN <OK>' op het display verschijnt.